



摘自我们的在线目录：

dbk-4/CD/O/M18 E+S

当前日期: 2026-09-03

dbk-4/CD/O/M18 E+S**比例图**

有后续型号可供选择

dbk+4/3CDD/M18 E+S

 1 x pnp

设计	M18 실린더형
工作模式	이매 출력 컨트롤
工作范围	종이 무게 20 - 1,200 g/m ² , 금속 합판과 필름 0.4 mm, 접착 필름, 금속 시트 최대 0.3 mm, 골판지

超声波特性

测量方法	진폭 계산을 가진 펄스 작동
换能器频率	400 kHz
盲区	송신기와 수신기 앞 7mm

电气数据

工作电压 U_B	20 - 30 V d.c., 역극성 보호
电压脉动	$\pm 10 \%$
空载电流损耗	$\leq 35 \text{ mA}$
连接类型	2 m PVC 케이블, 4 x 0.34 mm ²

输出量

输出 1	이매 출력 pnp: $I_{\max} = 500 \text{ mA}$ ($U_B - 2V$) NCC, 단락 보호 기능
响应时间	6.5 ms 트리거 모드, 24,5 ms 프리런 모드

输入

输入 1	컨트롤 입력
------	--------

外壳

材质	황동 슬리브, 니켈 도금, 플라스틱 부분, PBT
超声波换能器	폴리우레탄 폼, 글라스-에폭시 수지
防护等级EN 60529	IP 65
工作温度	+5°C to +60°C
储存温度	-40°C to +85°C
重量	190 g
更新版本	dbk-4/CD/O/QP E+S dbk-4/Sender/M18/K1 dbk-4/Empf/CD/O/ M18
更新版本	콜로이드 수신기 단일 송신기/수신기

技术特点/特性

控制装置	필요하지 않음
设定范围	필요하지 않음
指示灯	1 x Duo-LED; 녹색 동작중/ 적색: 이매 쉬이트

附件

可配置的附件	dbk-Testbogen BF-18
--------	------------------------

引脚分配



